

Interphone SETUP Menu – Guida utente / User manual

Introduzione.

“Interphone Menu” è un’applicazione per PC-Windows, che consente di impostare con estrema semplicità i parametri funzionali del proprio interfono. L’applicazione è disponibile nella sola lingua inglese e solamente per i sistemi operativi Microsoft Windows. Questa applicazione **non aggiorna** il firmware del proprio interfono.

ATTENZIONE: prima di utilizzare Interphone SETUP Menu, procedere all’aggiornamento firmware del dispositivo, utilizzando l’apposito software.

Utilizzo.

Con “Interphone SETUP Menu” è possibile:

- Verificare la versione firmware installata sulla propria centralina.
- Impostare il numero telefonico, associato alla funzionalità SPEED DIAL (richiamo rapido di un numero telefonico).
- Impostare la lingua, della guida vocale del proprio interfono .
- Attivare/disattivare la risposta vocale, per le chiamate telefoniche in entrata.
- Impostare/disattivare il controllo automatico del volume di ascolto.
- Impostare/disattivare la funzione FM Mix (solo per TOUR).
- Attivare/disattivare la condivisione della telefonata (solo per TOUR).
- Attivare/disattivare il VOX intercom.
- Attivare/disattivare il servizio RDS.
- Impostare la frequenza di ascolto per la radio FM.
- Memorizzare fino a 8 frequenze per la radio FM.

Interphone SETUP Menu riconosce automaticamente il dispositivo collegato, variando in base a questo l’elenco dei parametri che sarà possibile modificare.

Per cambiare le impostazioni occorre seguire questa procedura:

- 1) Spegnere la centralina Interphone (se accesa).
- 2) Collegare la centralina al PC, tramite il cavo dati USB.
- 3) Attendere l’eventuale installazione dei drivers.
- 4) Attendere che Interphone SETUP Menu rilevi la centralina (comparirà la scritta “PLEASE WAIT” al centro della finestra)
- 5) Appena rilevata la centralina, saranno letti e visualizzati i parametri attualmente impostati.
- 6) Selezionare o modificare i valori desiderati, per i parametri da variare.
- 7) Premere il pulsante “*Update settings*”. I nuovi parametri saranno salvati sulla memoria del dispositivo.
- 8) Scollegare la centralina Interphone.



dispositivo collegato e versione firmware installata

Digitare qui il numero telefonico da associare alla funzionalità SPEED DIAL

lingua della guida vocale

risposta vocale (accesso / spento)


Controllo automatico del volume (spento / casco integrale / casco jet).

FM Mix (spento / basso / medio / alto).

Condivisione della telefonata (accesso / spento)

VOX intercom (accesso / spento)

servizio RDS (accesso / spento)



Frequenza FM di ascolto

memorie radio FM

Cerca aggiornamenti per
Interphone SETUP Menu

Cancella
dispositivi
abbinati

Leggi
parametri da
interfono

Scrivi
parametri su
interfono

Introduction

“Interphone Menu” is an application software for MS-Windows operating system, that sets easily the functional parameters of your intercom. The application is available only in English and only for Microsoft Windows operating systems. This application does not update the firmware of your intercom.

ATTENTION: before using Interphone SETUP Menu, take care of upgrading the device's firmware, using the dedicated upgrading software.

Usage

With “Interphone SETUP Menu” is possible:

- Check which firmware version is installed in your device.
- Set the SPEED DIAL phone number.
- Set the vocal guide language of the device.
- Turn ON/OFF voice answer for incoming phone calls.
- Set/deactivate the automatic volume control.
- Set/deactivate FM Mix feature (TOUR only).
- Turn ON/OFF phone call sharing (TOUR only).
- Turn ON/OFF la condivisione il VOX intercom.
- Turn ON/OFF the FM RDS service.
- Set the present FM radio listening frequency.
- Store up to 8 frequencies for FM radio.

Interphone SETUP Menu will automatically recognize the connected device, varying according to this the list of parameters that you can change.

Settings change procedure:

- 1) Switch off the Interphone device (if turned on).
- 2) Connect the unit to the PC via the USB data cable.
- 3) If necessary ,wait for the installation of drivers.
- 4) Wait that Interphone SETUP Menu detects the control unit ("PLEASE WAIT" popup will appear in the center of the window).
- 5) Once detected the unit, will be read and displayed the current set of parameters.
- 6) Select or change the desired values, for the parameters to vary.
- 7) Press the "Update settings" button. New parameters will be saved on the device memory.
- 8) Disconnect the unit.



Connected device and firmware version

Type here the phone number, associated to SPEED DIAL feature

Vocal guide language

Voice answer (on / off)


Automatic volume control (off / full face helmet / jet helmet)

FM Mix (off / low / mid / high)

Phone call sharing (on / off)

VOX intercom (on / off)

RDS FM service (on / off)



FM radio listening frequency

memorie radio FM

Check for
Interphone SETUP Menu
upgrades

Eraise all
paired
device

Read settings
from device

Update settings
on device